

## PROFESSIONAL MIXER

### DSP数码混响调音台

#### DX-12.6



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 输入灵敏度               | 60dB2.2KOHMS                                                |
| STEREO CH.INPUT     | -40dB47K                                                    |
| OHMSAUX,SEND,RETURN | -20dB                                                       |
| 信噪比                 | 90dB                                                        |
| 失真度                 | 0.02%                                                       |
| 频率响应                | 20Hz~20KHz 0-1DB                                            |
| 串音                  | AT 1KHz. 70dB ADJACENT INPUT,<br>70dB INPUT OUTPUT          |
| 幻像电源                | +48V IS SUPPLIED                                            |
| 输出电压                | 7V MAX                                                      |
| 耳机输出                | 7V220 OHMS                                                  |
| 编组数                 | 4                                                           |
| 参量均衡                | HI+-15dB10KHz<br>MID+-12dB 2KHz<br>LOW+-15dB80Hz            |
| 图示均衡                | +-12dB,63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,<br>1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz |

12路4编组,数码显示,双9段均衡调音台; 低噪音话筒前置放大器; 内置32组DSP数字效果器; 内置9段立体声图示均衡器; 话筒线路通道3段均衡; 频响度的声像控制; 4路编组输出; 2路辅助输出返回, 独立+48V幻像电源及可开关控制的75Hz,18dBOct低频滤波器; 具有2路回放监听输入和2路录音输出RCA接口, 并有进入主通道可选开关; 2路完全独立的主声道XLR接口输出, 并带有外接信号插入功能和独立的总电平控制FADER;4路编组输出带有增益控制, 带PFL控制开关6路输出电平指示; 所有输入通道、编组输出和主输出均使用权用100mm高品质的推子控制; 每个声道都有静音、FADER前FADER后、独听及编组功能; 24-bi数字效果:32种内置效果 (具有延时、混响及多种效果)